Break Studio

مربقة برمجة الجهزة سوني & نوكيا لوميا بنفسك Ahmed Hunter

4-101

بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اقدم لكم هزا الكتاب المتواضع عن كيفية برمجة اجهزة سوني اكسبيريا ونوكيا لوميا واتمني ان يكون الشرح مفهوما اسم الكتاب: عالم البرمجة(برمجة اجهزة سوني & نوكيا لوميا) الكاتب

الاسم AHMED HUNTER العمر 18 سنة



طالب تقنية معلومات جامعة السودان للعلوم والتكنلوجيا المستوي الاول

السودان

مصمم موقع المشاغب للمعلوميات

البلد

للمزيد تفضلو بزيارة

WWW.AHMEDHUNTER.BLOGSPOT.COM

المحتويات

طريقة برمجة اجهزة سوني اكسبيريا

طريقة برمجة اجهزة نوكيا لوميا



طريقة برمجة اجهزة سوني اكسبيريا

كما نعلم جميعا فهواتف سوني تشترك مع هواتف سامسونغ في انها تعمل بنظام الاندرويد و هو نظام سلس وسهل الاستخدام

ومثل هواتف سامسونغ فسوفت وير هواتف سوني يسمي بالروم وايضا توجد رومات رسمية ورومات مطورة واليوم سأشرح طريقة تركيب روم رسمي لهواتف سوني اكسبيريا

اولا المتطلبات

| ملف الروم (ملف الروم الرسمي لهواتف سوني يكون بصيغة " FTF ")

اين تجد ملف الروم

| في موقع المطورين الاجانب xda اكتب اسم جهازك في خانة البحث

مثال(rom xperia z2 FTF)

2 يمكنك البحث ايضا في قوقل بنفس طريقة المثال السابق

*عند البحث اكتب طراز هاتفك بالكامل تجد طراز الهاتف في

Setting- about phone Model number الاعدادات ــ حول الهاتف رقم الطراز

2 برنامج Flashtool وهو البرنامج الزي بواسطته سيتم تركيب الروم الرسمي ابحث عنه في قوقل وقم بتحميله

ثانيا طريقة العمل

بعد تحميل برنامج Flash tool قم بتنصيبه كالاتي

البرنامج باالطريقة العادية حتى انتهاء التنصيب بعدها توجه إلى المسار الزي نصبت فيه ملفات البرنامج سيكون غالبا في قسم السي| :C ستجد ملف باسم Flash tool ستجد بداخله ملف باسم Driver و هو يحتوى على تعريفات البرنامج افتح البرنامج الزي بداخله <u>هاتفای</u> ه ط از سيظهر لك كما بالصورة اخت Flashtool Drivers 1.0.2 Setup Choose Components Choose which features of Flashtool Drivers 1.0.2 you want to install. Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to install. Click Install to start the installation. Description Select components to install: 📃 Xperia S, Xperia NX, a 🔺 Position your mouse Xperia SX driver for IC over a component to see its description. Xperia SL driver Xperia TX driver Xperia VL driver ~ Flashmode Drivers Fastboot Drivers Space required: 22.1MB < Nullsoft Install System v2.46.5-Unicode < Back Install Cancel

ستظهر رسالة تحزير اضغط علي الخيار الثاني

Install this drive software anyway



بعدها ستظهر رساله تدل علي نجاح العملية اضغط Finish



الان قم بوضع الروم الزي حملته في المسار التالي ايكون بصيغة

C:\Flashtool\firmware

ftf

الان قم بفتح برنامج Flash tool واضغط علي علامة البرق ستظهر رسالة صغيرة اضغط علي Flash mode



Setting-developeroption Usb debogging الاعدادات – خيارات المطورين تصحيح وضع usb وازا لم تجد خيارات المطورين انتقل الي الضبط – حول الهاتف ستجد عبارة Build number اضغط عليها سبع مرات وقم بالرجوع للاعدادات وستجد الخيار

الان اغلق الهاتف وقم الدخول علي وضع الفاست بوت من خلال الضغط علي <mark>زر</mark> رفع الصوت (زر الرجوع لاحهزة سوني القديمة) لمدة قصيرة وبعدها مباشرة وبسرعة وصل الجهاز بالكمبيوتر



وعند نهايه العملية ستظهر عبارة

Flash mode finish

وسيعيد الهاتف تشغيل نفسه علي الروم الجديد





طريقة برمجة اجهزة نوكيا لوميا

اجهزة نوكيا لوميا تعمل بنظام وندوز فو نولاكن طريقة تركيب السوفت وير لها لاتختلف كثيرا عن طريقة تركيب السوفت وير لاجهزه نوكيا العادية وخصوصا اجهزة نوكيا اشا

توجد طريقتين لعمل سوفت وير لاجهزة نوكيا لوميا الاولي سهلة ولاكنها قد لاتعمل مع جميع الاجهزة والاخري معقدة قليلا ولاكنها تستخدم لعمل سوفت وير لاجهزة نوكيا لوميا وايضا اجهزة نوكيا اشاوبعض هواتف نوكيا الاخري لزا يمكنك استخدامها مع معظم اجهزة النوكيا

الطريقة الاولي

سنستخدم فيها اداة nokia softwarerecovery tools يمكنك تحميلها من موقعنا الإلكتروني او البحث عنها في قوقل

بعد تحميل الاداة قم بتسطيبها بالطريقة العادية ثم قم بفتحها (يجب ان تكون متصل بالانترنت اثناء العملية)

الان قم بتعريب البرنامج من خلال setting وستجد بالاسفل عبارة هاتفي لايعمل

قم بالتأشير عليها وستظهر لك رسالة تطالبك بتوصيل هاتفك

الان امسك بالهاتف وقم بالدخول لوضعية الداونلود عن طريق الضغط علي مفتاحي رفع الصوت والباور وعندما يهتز الهاتف وصله بسرعه جدا بالكمبيوتر

بعد ان يتعرف البرنامج علي هاتفك ستظهر لك صورته ومعلومات عنه اضغط install



وبعد نهاية العملية سيقوم الهاتف تلقائيا بالقلاع من الفلاشة الجديدة (عملية التشغيل الاولي تأخز بعض الوقت لزا لاتقلق)

الطريقة الثانية بأستخدام برنامج Nokia care suite ابحث عنه في قوقل وقم بتحميله في هزه الطريقة سنقوم بتحميل السوفت وير المناسب عن طريق البحث عنه في قوقل لزا ابحث عن السوفت وير المناسب لجهازك وقم بتحميله مثال :(فلاشة نوكيا لوميا 520 - 1914م) مثال :(فلاشة نوكيا لوميا 520 - 1914م) مثال :م العملية بنجاح) كي تتم العملية بنجاح) بعد تحميل السوفت وير سيكون غالبا علي هيئة ملف مضغوط او عدة ملفات از ا كان في صورة ملف مضغوط قم بفك الضغط عنه في مجلد بنفس اسم طراز الجهاز

مثال لقد قمت بتحميل الملف المضغوط لهاتف rm-803



الان سأقوم بأنشاء ملف بنفس اسم طراز الجهاز واقوم بفك ضغط الملف فيه

🔚 Open	Include in library 🔻	Share with 💌	Burn	New folder	
	Name		Date modified		Туре
0	- 🗼 RM-803		4/12	2/2012 11:33 PM	File folder

وهزه ملفات الفلاش داخل المجلد

Name	<u>^</u>
040-102655_TypeL	abel_RM-803_EU_Gen_v.0.2.pcx
@ 040-102655v5.xml	
RM803_12w07_pro	od_generic_adsp.esco
RM803_12w07_pro	od_generic_amss.esco
RM803_12w07_pro	od_generic_nokia_osbl.esco
RM803_12w07_pro	od_generic_user_area_erase.esco
The RM803_059M5W4	_1600.3015.8107.12070_013.dcp
RM803_059M5W4	_1600.3015.8107.12070_013.vpl
RM803_059M5W4	_1600.3015.8107.12070_013_signature.bin
RM803_12070_pro	d_231_03_boot.esco
RM803_Factory_La	abel_Vanilla_20120213_183736.qcn

والان بعد ان انتهينا من اعلاد مجلد السوفت وير سنقوم بأعداد البرنامج

بعد ان تحمل البرنامج قم بتسطيبه بالطريقة العادية وبعد اكتمال التنص للمسار

C:\ PROGRAMFILE\NOKIA CARE SUITE\ DRIVER

وستجد مجموعة من التعريفات قم بتنصيبها كلها حتي يتعرف البرنامج علي جميع الاجهزة

وبعدها نزهب للمسار

C:\programdata\nokia\packages

ونلصق فيه مجلد البرنامج الزي قمنا بأعداده سابقا

والان نشغل البرنامج (ازا وجدت له اختصار علي سطح المكتب شغله من وازا لم تجد له اختصار شغله من المسار

C:\programfile\nokia\nokiacaresuite\aplicationlouncher\bin

وشغل برنامج APPLICATION LOUNCER

	Name	Date modified	Туре	Size
	ApplicationLauncher.exe	1/12/2012 11:29 AM	Application	1
ıds	ApplicationLauncher.exe.config	1/17/2008 12:23 PM	XML Configuratio .	
laces	😰 copyright_notices_and_licenses.chm	8/15/2005 5:11 AM	Compiled HTML	
	CS.ico	1/14/2008 8:37 AM	Icon	
	🗟 ErviraCL dl	9/25/2011 10:59 AM	Application edens	
rts	🕑 help.ico	12/28/2005 10:20	Icon	
	🗟 Noka.CareSuite.ApplicationULcl	1/12/2012 11:29 AM	Application extens	
	Noca.CareSuite.Framework.dll	11/22/2011 3:04 PM	Application extens	
6	🗟 nokia.caresuite.servicetoo'applicationui.dll	1/12/2012 11:20	Tication extens	
	nokia.caresuite.servicetoo framework.dll	1/12/2012	sation edens	
	Noka.CareSuite.ServiceToolFramework	1/12/201	stion extens	
ιp	🚳 nokia.caresuite.systeminformationprovid	1/12/2012	Aation extens	
	Rokia.caresuite.winforms.dll	1/12/2012	testion extens	
	🗟 Noka.Enterprise.dll	10/25/2011 1.2010	application extens	
ik (C:)	nokia.rd.plugin.attributes.dll	1/7/2010 10:36 AM	Appacation edens	
(2)	🖞 Uninstallico	11/29/2004 5.51 PL/ WWW.startimes.	con	

ثم اختر product support tool for



اضغط علي كلمة file بالاعلي واختر open product



وبعدها ستظهر صورة جهازك ومعلومات عنه وسيطلب منك البرنامج توصيل جهازك



الان ستظهر صورة تطلب توصيل الهاتف

قم بأغلاق الهاتف ازا كان مفتوحا واضغ علي الزر الموجود بالصورة

غالبا زر رفع الصوت

وعندما يهتز الهاتف وصله بسرعه بالكمبيوتر واضغط علي كلمة retry

في البرنامج



وبعدها سيتم تنصيب السوفت وير وستظهر علامة نوكيا فى شاشة الجهاز



وعند الانتهاء سيقوم الهاتف بالاقلاع من السوفت وير الجديد

ومبروووك عيك تركيب السوفت وير لجهازك

هل استفدت من الكتاب ؟

يمكنك ايضا قرائة







جميع الحقوق محفوظة ل 2015 ™©Break Studio

Anned Hunter Break studio